

Rörelsevakt - Control Pro HF 360 1-kanal/2-kanal



Passage, större toalett, kapprum, duschrum, garage etc. är exempel på lokaler där Control PRO HF 360 1-kanal/2-kanal passar utmärkt. Sensorn bevakar ett runt område med ställbar räckvidd upp till 8 meter i diameter. Control PRO HF 360 1-kanal/2-kanal är försedd med en HF-sensor som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc.

Användningsområde:	Rörelsevakt för användning i miljöer som passager, större toalett, kapprum, omklädningsrum, trapphus, duschrum, garage. HF-sensorn reagerar på rörelse från människa, dörr, garageport, bil etc. vilket gör att man får en mycket snabb detektering. Sensorn kan också placeras ovanför undertaket och detekterar genom undertaksplattan vilket är användbart för skolor, offentliga toaletter och andra utsatta platser.
Utförande:	Automatisk eller manuell tändning. Finns i utförande med 1- eller 2-kanaler. Modell 1-kanal är avsedd för belysningsstyrning. Modell 2-kanal är avsedd för belysningsstyrning i kombination med VVK där kanal 2 har automatiskt tillslag med möjlighet till tillslagsfördröjning. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på närvarovakten eller via fjärrkontroll RC3 1312030.
Montage:	Tak. Infällt alt. utanpåliggande montage. Control PRO HF 360 passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa 1312034. Montagehöjd 2,5 -5 meter för detektering av små rörelser. Upp till 8 meter montagehöjd för rörelse-detektering av större rörelser exempelvis gående personer, truckar.
Anslutning:	Skruvplint 5x2,5 mm ² (fas-nolla-tändtråd- anslutning för manuell tändning, anslutning för master/slavkoppling). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman, antingen master-master, eller master-slav, dvs. samma modell av Control Pro kan fungera som master eller slav. Master- eller slavfunktion bestäms vid installation, se kopplingsschema.
Maximal belastning:	För kanal 1; startström max. 800 A/200 µs vilket motsvarar max 12 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 1000 W lysrör. För LED måste startströmmen från drivern beaktas. För kanal 2; Potentialfri kontakt, max belastning 1A. Både kanal 1 och -2 kan anslutas till kontaktor/mellanrelä.
Sensor:	HF-sensor som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Bevakningsområde 1-8 meter i diameter. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn. Sensorns räckvidd kan begränsas med hjälp av medföljande avskärmingar. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).
Omgivningstemperatur:	-25°C - + 55°C
Eftergång-/efterlystid:	Kanal 1; impuls - 30 min. (steglöst) IQ-mode dvs en dynamisk efterlystid 2-20 min. som anpassar sig efter rumsanvändning. Kanal 2, främst avsedd för styrning av VVK; 0 sek - 2 timmar (steglöst) även med tillslagsfördröjning 0 sek-10 min.
Skyddsklass:	IP20, med förhöjningsram 1312033 blir produkten IP54.
Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz
Mått:	120 x 120 x 56 mm
Övrigt:	Control PRO HF 360 1-kanal/2-kanal finns även i utförande DALI (Broadcast), 1-10V och KNX.
Tillbehör:	Skyddsgaller (bollskydd) av metall. Infällnadsdosa för undertak, förhöjningsram för IP54. Fjärrkontroll för installation.
Art nr:	E13 120 19 - Närvarovakt, Control PRO HF 360, 1-kanal för dosa/förhöjningsram. E13 120 22 - Närvarovakt, Control PRO HF 360, 1-kanal, komplett för utanpåliggande montage IP20. E13 120 20 - Närvarovakt, Control PRO HF 360, 2-kanal för dosa/förhöjningsram.

Tillbehör:

E13 120 32 - Skyddsgaller, metall, vitlackerad
E13 120 34 - Infällnadsdosa för undertak
E13 120 33 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54, för 1312019 och 13120120
E13 120 30 - Fjärrkontroll RC3 för installation